



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

CS 375 Centrale d'alarme



- 8 zones filaires librement programmables
- Extensible à 24 zones filaire / radio librement programmables
- 20 types de zones préconfigurées (ex. intrusion ou incendie ...)
- Contournement de répondeur téléphonique
- Transmetteur intégré
- Téléchargement avec blocage installateur
- Protection par fusibles électroniques
- 4 sorties intégrées
- Jusqu'à 4 groupes
- Maximum 8 claviers par groupe
- Détecteurs de fumée 2 ou 4 fils
- Armement forcé par groupe
- Armement/réarmement automatique
- Affectation des zones à un ou plusieurs groupes
- 99 codes utilisateurs (quatre chiffres) ou 66 (six chiffres)
- Sortie HP sirène ou tension
- Surveillance tension et courant de ligne téléphonique
- Test dynamique batterie

Communication

Les événements peuvent être transmis à 6 numéros de téléphone et être sélectionnés par groupe et/ou événement.

- Protocole SIA, contact ID, vocal
- Protocole FSK 200 Bds
- Rapports test cyclique flexibles
- Rapport défaut de communication
- Transmission de l'entrée/sortie du mode programmation
- Transmission des événements d'alarme même en mode programmation

Journal 512 événements

- Avec date, heure, événement et numéro groupe.

Groupe

- Jusqu'à 4 vrais groupes
- Code client distinct pour chaque groupe
- Attribution d'un code utilisateur à plusieurs groupes
- Délais d'entrée/sortie différents pour chaque groupe

Extension zones filaires

La CS 375 accepte une carte enfichable 8 zones CS208 ou 16 zones CS 216. Elle est extensible à 24 zones.

- CS 208 - module d'extension 8 zones
- CS 216 - module d'extension 16 zones
- Peut être monté jusqu'à 800 m de la centrale

Extension zone radio

La CS 375 peut être étendue à l'aide des récepteurs radio 8 ou 16 zones.

- Jusqu'à 24 zones radio supervisées
- Affichage au clavier de l'alarme, antisabotage, batterie faible et perte émetteur

Alimentation

Alimentation aux 500 mA avec transformateur 16,5 V, 25 VA

La centrale CS 375 accepte jusqu'à 16 modules (claviers inclus)

Module d'extension de zone

Avec le module d'extension de zone CS 208 ou CS216, il est désormais possible d'ajouter 8 ou 16 zones avec une facilité inégalée.

Module d'extension radio

Des récepteurs radio permettent d'intégrer à la centrale CS 375 les technologies hertziennes les plus récentes. Le clavier peut afficher les états d'alarme et de supervision des 24 émetteurs, qui peuvent être affectés à n'importe quel des 4 groupes.

Module CS 507 à 7 sorties programmables

Grâce à la configuration flexible au départ d'une riche bibliothèque d'événements ou d'une combinaison d'événements, le module CS 507 peut commander l'éclairage ou des fonctions domotiques via des sorties X-10 ou autres

Module audio domotique

Le module domotique CS 534 peut être utilisé pour la commande des modules X10 ainsi que pour la fonction interphonie. Ce module offre d'autre part de nombreuses possibilités horaires telles que marche automatique, planification de congés...

*Conçue pour simplifier le travail de l'installateur, la centrale **CS 375** permet d'intégrer plusieurs modules systèmes dans un seul boîtier. La position avancée du bornier et des câblages correspondants assurent, en toutes occasions, un accès aisé à tous les modules.*



CS375



GE Interlogix

RESIDENTIAL PRODUCTS

ARITECH

CS 375
Centrale d'alarme

→ **Caractéristiques techniques**

Alimentation	16,5 Vca, 25 VA
Alimentation auxiliaire avec transformateur 25 VA	500 mA
Résistance de boucle	
Pour boucle standard	4.7 kOhm
Pour détecteurs de fumée 2 fils	30 Ohm maximum
Pilote sirène incorporé	2 tons
Courant d'alarme disponible (sirène non pilotée)	2,5 A
Réponse boucle Choix	50 ms ou 500 ms
Température fonctionnement	0 à 50°C
Dimensions	
Clavier (LCD/LED)	10 x 14,5 cm
Boîtier	39 x 25 cm
Couleur	
Clavier	Blanc ; ABS
Boîtier	Blanc cassé

→ **Caractéristiques techniques**

CS375	Centrale d'alarme 8 zones - boîtier plastique
CS5500	Clavier LCD
CS534	Carte audio avec X-10
CS3510	Module haut-parleur et audio pour CS534
CS208	Extension entrées 8 zones
CS216	Extension entrées 16 zones
CS507	Extension sorties
CS5003	Logiciel téléchargement

GE Interlogix France
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 Neuilly Plaisance
Tél. 01-49.44.89.00
Fax 01-49.44.89.01

Aritech Lyon
86, rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
Tél. 04-72.37.02.73
Fax 04-78.26.72.11

Aritech Marseille
Chemin de Saint-Lambert
13400 Aubagne
Tél. 04-91.43.03.17
Fax 04-91.43.32.93

A.D.S.
ZA de Montredon
17, avenue d'Hermès
31240 L'Union
Tél. 05-34.25.06.06
Fax 05-34.25.06.07

GE Interlogix Belgium
Excelsiorlaan 45
1930 Zaventem
Tél. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tél. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Centres de distribution : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats Baltiques, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, République Tchèque, République Slovaque.

LF CS375 02 Rev.1 1004/F

CE Aritech se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Aritech est une marque de GE Interlogix B.V.